



Sínusový menič napätia.

Keďže výstupné napätie má plný sínus, tak je určený pre široký rozsah zariadení:

- vykurovacie systémy, kotly, čerpadla, ventilátory, krby, solárne panely,
- PC, notebooky, TV, LCD, LED, video hry, CD prehrávače, DVD prehrávače, vybavenie kancelárií, veľkých prístrojov pre domácnosť,
- automobily, lode, traktory, nakladacie automobily.

Model	TSY-2500W	TSY-3000W	TSY-5000W	TSY-8000W
Trvalý výkon	2500W	3000W	5000W	8000W
Štarcovací výkon	3000W	3600W	6000W	
Špičkový výkon	5000W	6000W	10000W	16000W
Výstupné napätie	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC
	plný sínus	plný sínus	plný sínus	plný sínus
Napätie akumulátora	12V/24V/48V	12V/24V/48V	12V/24V/48V	24V/48V
Odber prúdu bez záťaže	1.6A/0.8A/0.4A	1.5A/0.8A/0.3A	2.2A/1A/0.5A	2A/1A
Účinnosť	>90%			
Pracovná teplota	-10 °C – +50 °C	-10 °C – +50 °C	-10 °C – +50 °C	-10 °C – +50 °C
Rozmery	450x235x153 mm	460x300x235 mm	582x300x235 mm	740x300x235 mm