




Bpower, s.r.o.
029 55 NOVOŤ 229
 Tel.: +421 43 5590 430

Tel./Fax: 00421 43 5590 430
 Mobil: 00421 905 331 949
 email: info@bystrican.sk



Sínusový menič napätia.

Keďže výstupné napätie má plný sínus, tak je určený pre široký rozsah zariadení:

- vykurovacie systémy, kotly, čerpadla, ventilatory, krby, solárne panely,
- PC, notebooky, TV, LCD, LED, video hry, CD prehrávače, DVD prehrávače, vybavenie kancelárií, veľkých prístrojov pre domácnosť,
- automobily, lode, traktory, nakladacie automobily

Model	TSY-300W	TSY-600W	TSY-1000W	TSY-1500W	TSY-2000W
Trvalý výkon	300W	600W	1000W	1500W	2000W
Štarcovací výkon	360W	720W	1200W	1700W	2400W
Špičkový výkon	600W	1200W	2000W	3000W	4000W
Výstupné napätie	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC
	plný sínus	plný sínus	plný sínus	plný sínus	plný sínus
Napätie akumulátora	12V/24V/48V	12V/24V/48V	12V/24V/48V	12V/24V/48V	12V/24V/48V
Odber prúdu bez záťaže	0.5A/ 0.3A/0.1A	0.6A/0.3A/0.1A	0.8A/0.4A/0.2A	0.8A/0.4A/0.2A	1.2A/0.5A/0.2A
Účinnosť	>90%				
Pracovná teplota	-10 oC – +50 oC	-10 oC – +50 oC	-10 oC – +50 oC	-10 oC – +50 oC	-10 oC – +50 oC
Rozmery	212x141x83 mm	252x182x105 mm	360x198x115mm	396x230x153 mm	445x235x153 mm